

CareAssist

68108/01

- Seite 1 -



- Zeichenfarbe: gelb, Display-Format: 2,4 Zoll
- Einfach mit einer Hand zu bedienendes Tastenfeld
- Ergonomisches Design: Gerät liegt gut in der Hand
- Meldungsanzeige: Vibration, Tonsignal, Displaytext - einzeln oder kombiniert einschaltbar
- Displaytext der Meldungen lässt sich individuell am Gerät eingeben bzw. zum Telecare-Sensor zuordnen
- Vibrationsalarm bei Notruf
- Akustische Notrufanzeige durch Tonsignal (zwei Lautstärken wählbar)
- Optische Notrufanzeige: Display leuchtet hell und Text im Display zeigt Rufart und Rufort (oder Name des Rufauslösers) an
- Ruf quittieren
- Sozialalarm-Funkfrequenz: 869,2125 MHz
- Funkreichweite abhängig von räumlichen Gegebenheiten, ca. 50 m.
- Zur Erhöhung der Funk-Reichweite kann optional eine Antenne aufgeschraubt werden
- Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku 740 mAh, 3,7 V, 2,8 Wh
- Kapazität des voll geladenen Akkus: 12 Stunden
- Mikro-USB-Anschluss für Ladegerät. Dadurch eine Verwendung des von führenden Mobilfunk-Herstellern geplanten Universaladegeräts für Handys möglich
- 64 Rufauslösernamen speicherbar
- Speicherung der letzten 256 Ereignisse
- Ladegerät im Lieferumfang
- Zuordnung von **128** Telecare-Sensoren möglich
- Scrollen durch Ereignisliste möglich
- Im Ruhezustand Anzeige der Uhrzeit
- Tragen in der Tasche oder mit Gürtelklipp (im Lieferumfang)
- RS232-Ausgang zum PC für Rufprotokollierung

Allgemeine Beschreibung

Tragbarer Telecare-Notrufempfänger zur Verwendung in kleinen, räumlichen Einheiten (z.B. Wohngruppen). Eine Vielzahl verschiedener Telecare-Sensoren, die sich im Hausnotruf-Bereich bestens bewährt haben, können empfangen werden (persönliche Funksender, Rauchmelder etc.). Der CareAssist signalisiert eingehende Meldungen sofort akustisch, optisch und durch Vibrationsalarm. Auch als zusätzliche Meldungsanzeige zum Hausnotrufgerät einsetzbar – z.B. für im Haus lebende Angehörige.

Ausstattung und Funktionen

- Großes, beleuchtetes, sehr gut lesbares Display: Hohe Helligkeit bei starkem Kontrast, keine Blickwinkelabhängigkeit

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
68108/01	CareAssist	
Optionales Zubehör, bei Bedarf bestellen:		
D6705015B	PC-Downloadleitung (RS232)	für Übertragung der Rufhistorie auf einen PC
00 0647 23	RS232-zu-USB-Adapter	wenn am PC kein RS232-Anschluss vorhanden ist

CareAssist

68108/01

- Seite 2 -



Technische Daten

Gewicht (inkl. Akku):	148 g
Abmessungen ohne Gürtelklipp (HxBxT):	129 x 74 x 24 mm
Abmessungen inkl. Gürtelklipp (HxBxT):	129 x 74 x 32 mm
Farbe:	Schwarzgrau

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
68108/01	CareAssist	
Optionales Zubehör, bei Bedarf bestellen:		
D6705015B	PC-Downloadleitung (RS232)	für Übertragung der Rufhistorie auf einen PC
00 0647 23	RS232-zu-USB-Adapter	wenn am PC kein RS232-Anschluss vorhanden ist