

# PiperTüröffner

75 0717 01



**Funk-Antrieb**

## Allgemeine Beschreibung

Der PiperTüröffner ermöglicht das Öffnen einer Wohnungs- oder Haustür in Verbindung mit dem PiperFon Connect+ ohne Verwendung eines Schlüssels. Die Türöffnung wird ausgelöst durch einen Pfleger-Funksender oder von einer PNC4 (oder PNC5)-Servicezentrale. Die Bedingungen, unter denen die Tür auf diese Weise geöffnet werden kann (z.B. nur in zeitlichem Zusammenhang mit einem Notruf), werden im PiperFon Connect+ programmiert.

## Ausstattung und Funktionen

- Verwendung in Verbindung mit PiperFon Connect+
- Funk-Antrieb, Montage an der Tür
- Tür-Schnittstellenmodul, Anschluss am Schaltausgang des PiperFon Connect+
- Funkverbindung zwischen Tür-Schnittstellenmodul und Funk-Antrieb, keine Verdrahtung
- Entriegeln und Verriegeln der Tür auch durch Drücken von Tasten am Funk-Antrieb möglich.

- Verwendung eines Not- und Gefahrenzylinders mit 10 mm Überstand erforderlich
- Batterielebensdauer des Funk-Antriebs bei durchschnittlich 8 Betätigungen pro Tag: ca. 1/2 Jahr
- Batterielebensdauer des Tür-Schnittstellenmoduls: ca. 5 Jahre
- Montage ohne Beschädigung des Türblatts möglich
- Batteriebetrieb, dadurch kein Netzanschluss in der Nähe der Tür erforderlich
- Leicht per Hand drehbares Bedienrad zum manuellen Betätigen des Schlosses unabhängig vom Motorantrieb
- 3 LR 06/AA-Batterien für Funk-Antrieb
- 3 V Li-Knopfzellenbatterie CR 2450 für Tür-Schnittstellenmodul

## Programmierungsoptionen des PiperFon Connect+

- Türöffnung von der Servicezentrale aus
- Türöffnung durch registrierte Pfleger-Funksender
- Türöffnung in Kombination mit Notruf, Pfleger-Funksender und Servicezentrale je nach Abstimmung mit dem Anwender

## Technische Daten des Funk-Antriebs

Abmessungen (HxBxT): 124 x 62 x 63 mm  
 Gewicht: 360 g  
 Farbe: silbern  
 Max. Drehmoment am Schlüssel: ca. 2,5 Nm  
 Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

## Technische Daten des Tür-Schnittstellenmoduls

Sendefrequenz: 868,35 MHz  
 Sendereichweite: ca. 20 m  
 Abmessungen (HxBxT): 75 x 51 x 25 mm

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
75 0717 01	PiperTüröffner	Batterien im Lieferumfang enthalten
<b>Optionales Zubehör, bei Bedarf bestellen:</b>		
67005/57	Pfleger-Funksender	siehe eigenes Datenblatt